

Сравнительная таблица программных отличий функциональных возможностей панелей оператора Weintek серии cMTX и серии cMT.

Обратите внимание, что приведенная ниже таблица предназначена только для справки и не включает все функции. Некоторые функции зависят от версии программного обеспечения, поэтому обратитесь в сервисную службу Weintek, если у вас есть сомнения.

Серия cMT

Category	Function	cMT						cMT Gateway	Note	
		Model	cMT-SVR	cMT3071 cMT3072	cMT3090	cMT3103	cMT3151	cMT-HDM cMT-FHD		cMT-G01 cMT-G02 cMT-G03 cMT-G04 cMT-CTRL01
EasyBuilder	Project size limit		32MB	64MB	64MB	64MB	64MB	64MB	32MB	
	USB Disk Download		N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
Function	64-bit Data Type		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	3G/4G Dongle		Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	1
	Control Token		Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Dual USB		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	e-Mail		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Enhanced Security Mode		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Ethernet Printer		N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	LDAP		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	String Table		Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Time Synchronization (NTP)		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	USB Tethering		Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	a, 2
	User-defined Startup Screen		N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	VNC Server		N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	3
	Web Streaming		Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	4
	Web Interface		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
EasyWeb 2.0		Y	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
WebView		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
MPI		Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
Hardware	Audio (Speaker)		N/A	N/A	Y	N/A	Y	N/A	N/A	
	Audio (Other)		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	HDMI	N/A	10
	CAN Bus		N/A	Y	Y	Y	Y	N/A	N/A	
	WiFi		cMT-SVR-200/202	N/A	N/A	Y	N/A	N/A	cMT-G02	

Comparison of HMI Software Features

Category	Series	cMT						cMT Gateway	Note
	Model	cMT-SVR	cMT3071 cMT3072	cMT3090	cMT3103	cMT3151	cMT-HDM cMT-FHD	cMT-G01 cMT-G02 cMT-G03 cMT-G04 cMT-CTRL01	
	Function								
	Vibration Feedback	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Object	Action Trigger	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	BACnet Schedule	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Barcode Scanner (Android Camera)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	5
	Combo Button	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Condition	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Date/Time	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Dynamic Drawing	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Dynamic Scale	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	File Browser	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Flow Block	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	JS Object	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Media Player	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	6
	PDF Reader	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Picture View	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Pie Chart	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	PLC Web Browser	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	11
	Table	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Template Window	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Touch Gesture	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	Video In - IP Camera	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	7
Video In - USB Camera	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	12	
Video In - Video Input	N/A	N/A	N/A	N/A	Y	N/A	N/A		
VNC Viewer	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	8	
IIoT/Energy	Demand Display	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Demand Setting	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	MQTT	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	MQTT – Advanced JSON	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	MQTT - AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	OPC UA Client	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	OPC UA Server	License	Y	Y	Y	Y	Y	License	Y
Data/History	Circular Trend Display	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Database Server	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	b
	Event Bar Chart	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	FTP Server	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	b
	Operation Log Settings	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	SQL Query	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Recipe Database	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Recipe Import / Export	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
Recipe View	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A		
Other	CODESYS	N/A	License	License	N/A	License	N/A	cMT-CTRL01	
Utility	cMT Viewer App	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	

Category	Series	cMT						cMT Gateway	Note
	Function \ Model	cMT-SVR	cMT3071 cMT3072	cMT3090	cMT3103	cMT3151	cMT-HDM cMT-FHD	cMT-G01 cMT-G02 cMT-G03 cMT-G04 cMT-CTRL01	
	cMT Diagnoser	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	EasyAccess 1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	EasyDiagnoser	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	EasyPrinter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	EasySimulator	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	EasySystemSetting	N/A	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	9
	EasyWatch	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
Weincloud	Dashboard	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	EasyAccess 2.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	EasyAccess 2.0 Built-in License	cMT-SVR-102/202	cMT3071: N/A cMT3072: Y	Y	Y	Y	N/A	N/A	

Серия cMT X

Category	Function \ Model	cMT3092X cMT3092X (V2) cMT3102X cMT3102X (V2) cMT3108XH cMT3108XP cMT3152X cMT3162X cMT3162X (V2)	cMT3072X cMT3072X2 cMT3072XH cMT3072XH2 cMT3072XHT cMT3072XP	cMT2166X cMT3161X	cMT2058XH cMT2078X cMT2108X cMT2108X2 cMT2108X2 (V2) cMT2128X cMT2158X cMT2158X (V2)	cMT1106X	cMT-FHDX-220 cMT-FHDX-820	cMT-SVRX-820 cMT-SVRX-822	Note
		EasyBuilder	Project size limit	64MB	64MB	64MB	64MB	64MB	
Function	USB Disk Download	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	64-bit Data Type	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	3G/4G Dongle	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	1
	Control Token	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	
	Dual USB	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	e-Mail	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Enhanced Security Mode	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Ethernet Printer	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	LDAP	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	
	String Table	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Time Synchronization (NTP)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	USB Tethering	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	a, 2
	User-defined Startup Screen	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	VNC Server	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	3
	Web Streaming	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	4
	Web Interface	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	EasyWeb 2.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
WebView	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y		
MPI	Y	Y	cMT2166X	cMT2058XH cMT2078X	Y	Y	Y		

Category	Function	Model							Note
		cMT3092X cMT3092X (V2) cMT3102X cMT3102X (V2) cMT3108XH cMT3108XP cMT3152X cMT3162X cMT3162X (V2)	cMT3072X cMT3072X2 cMT3072XH cMT3072XH2 cMT3072XHT cMT3072XP	cMT2166X cMT3161X	cMT2058XH cMT2078X cMT2108X cMT2108X2 cMT2108X2 (V2) cMT2128X cMT2158X cMT2158X (V2)	cMT1106X	cMT-FHDX-220 cMT-FHDX-820	cMT-SVRX-820 cMT-SVRX-822	
					cMT2108X2(V2) cMT2128X cMT2158X(V2)				
Hardware	Audio (Speaker)	cMT3092X cMT3108XH cMT3108XP cMT3152X cMT3162X	N/A	Y	cMT2158X	N/A	N/A	N/A	
	Audio (Other)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	HDMI	N/A	10
	CAN Bus	cMT3092X (V2) cMT3102X cMT3102X (V2) cMT3108XH cMT3108XP cMT3162X cMT3162X (V2)	cMT3072X cMT3072XH cMT3072XH2 cMT3072XHT cMT3072XP	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	WiFi	cMT3102X, cMT3108XH, cMT3108XP (M02 module)	N/A	N/A	cMT2108X2, cMT2108X2 (V2) (M02 module)	(M02 module)	N/A	N/A	
	Vibration Feedback	cMT3162X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Object	Action Trigger	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	
	BACnet Schedule	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Barcode Scanner (Android Camera)	Y	Y	N/A	N/A	N/A	Y	Y	5
	Combo Button	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Condition	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	
	Date/Time	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Dynamic Drawing	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Dynamic Scale	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	File Browser	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Flow Block	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	JS Object	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y	
	Media Player	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	N/A	6
	PDF Reader	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Picture View	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	
	Pie Chart	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	PLC Web Browser	Y	Y	N/A	N/A	N/A	cMT-FHDX-820	N/A	11
	Table	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Template Window	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
	Touch Gesture	cMT3108XP cMT3152X cMT3162X	cMT3072XP	Y	N/A	N/A	cMT-FHDX-820	N/A	
	Video In - IP Camera	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	N/A	7
Video In - USB Camera	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	N/A	12	
Video In - Video Input	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
VNC Viewer	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N/A	8	

Category	Function	Model	cMT3092X cMT3092X (V2) cMT3102X cMT3102X (V2) cMT3108XH cMT3108XP cMT3152X cMT3162X cMT3162X (V2)	cMT3072X cMT3072X2 cMT3072XH cMT3072XH2 cMT3072XHT cMT3072XP	cMT2166X cMT3161X	cMT2058XH cMT2078X cMT2108X cMT2108X2 cMT2108X2 (V2) cMT2128X cMT2158X cMT2158X (V2)	cMT1106X	cMT-FHDX-220 cMT-FHDX-820	cMT-SVRX-820 cMT-SVRX-822	Note
IIoT/Energy	Demand Display	Y	Y	N/A	N/A	N/A	Y	Y		
	Demand Setting	Y	Y	N/A	N/A	N/A	Y	Y		
	MQTT	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	MQTT – Advanced JSON	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	MQTT - AWS IoT, Sparkplug B, Azure IoT Hub	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y		
	OPC UA Client	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	OPC UA Server	Y	Y	N/A	N/A	N/A	License	Y		
Data/History	Circular Trend Display	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	Database Server	Y	Y	N/A	N/A	N/A	Y	Y	b	
	Event Bar Chart	Y	Y	N/A	N/A	N/A	Y	Y		
	FTP Server	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	b	
	Operation Log Settings	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	SQL Query	Y	Y	N/A	N/A	N/A	Y	Y		
	Recipe Database	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	Recipe Import / Export	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
Recipe View	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y			
Other	CODESYS	License	License	N/A	License	N/A	License	License		
Utility	cMT Viewer App	Y	Y	Y	Y	N/A	Y	Y		
	cMT Diagnoser	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	EasyAccess 1.0	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	EasyDiagnoser	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	EasyPrinter	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	EasySimulator	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
	EasySystemSetting	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	9	
Weincloud	Dashboard	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	EasyAccess 2.0	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y		
	EasyAccess 2.0 Built-in License	cMT3092X cMT3152X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	cMT-SVR-822	

Примечание:

- a. USB Tethering is not supported on MT6071iE.
- b. Connection to external server.

Поддержка функций в зависимости от версии операционной системы:

No	Function	OS Version
1	3G/4G Dongle	cMT-SVR: 20151127 cMT3071/3072/3090/3103/3151: 20180723 cMT-HDM/FHD: 20190130
2	USB Tethering	iE Type A: 20160707 iE Type B: 20160325 eMT: 20160601 mTV: 20160527

		XE: 20160503 cMT-SVR: 20160518 cMT3090/3103/3151/HDM: 20160412 or later
3	VNC Server	cMT3090/3151: 20160412 or later
4	Web Streaming	cMT-SVR: 20151127, cMT3151:20171129 or later
5	Barcode Scanner Android	Android cMTViewer V1.7.0 or later
6	Media Player	cMT-HDM: no 1920*1080 resolution cMT3072X(H): 20200929
7	Video-in IP Camera	eMT: 20160601 XE: 20160503 cMT3072X(H): 20200929
8	VNC Viewer	iE Type A: 20160707 iE Type B: 20160325 eMT: 20160601 mTV: 20160527 XE: 20160503 all cMT series: 20181211 or later
9	EasySystemSetting	all cMT series: 20180723 or later
10	Audio Output	USB Audio Output OS Support: XE 20190325
11	PLC Web Browser	cMT3072X(H):20200723, cMT3092X/3152X/3162X: 20201202
12	Video In – USB Camera	cMT3072X(H): 20200929